

— mica - halogen —[®]

MICA IL-61 ja IL-61 NiMH Käsivalaisimen käyttöohje

Tämä ohje kattaa mallit: MICA IL-61 ja MICA IL-61 NiMH

PALOAJAT (täydellä akulla, yhtämittaisessa käytössä)

Paloajat NiMH-akulla

Polttimo	Täysiteho
6W	8h
10W	5h

Paloajat NiCd-akulla

Polttimo	Täysiteho
6W	5h 20min
10W	3h

Yhtäjaksoinen paloaika merkinanto-LEDeillä on yli 18 tuntia.

Asenna valaisimeen tarvitsemasi kokonaispaloajan tai käyttökohteen vaatimusten mukainen polttimo. Mitä suurempi valoteho, sitä lyhyempi paloaika. Käytä vain MICA-kauppiaan välittämiä testattuja polttimoita.

TEKNISET TIEDOT

Akku-----NiCd 6V 5,5Ah
-----NIMH 6V 8,5,0AH
Lasilinssi -----109,5 x 5mm
Heijastin-----kiiltoanodisoitua alumiinia
Toimintalämpötila-alue -20°C...+40°C
Kotelointiluokka-----IP-66
Mitat (k x l x s) -----121 x 121 x 216mm
Paino -----NiCd akulla 1,4kg NiMH akulla 1.5g

TAKUUEHDOT

MICA valaisimella ja lataustelineellä on yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien, käsittäen mahdolliset valmistus- ja raaka-ainevirheet yleisesti käytössä olevien takuehtojen mukaisesti. Takuu ei ole voimassa, mikäli elektroniikkakomponenttien säätöarvoja on muutettu tai komponentteja on muulla tavoin vaurioitettu. Takuuhuoltoa varten lähetä valaisin ja latausteline sekä kopio ostotositteesta tuotteen mukana. Huom! Uusi MICA valaisin/akku on otettava käyttöön tai ladattava uudestaan kolmen (3) kuukauden kuluttua valmistuksesta.

MICA-SARJAN VALAISIMET JA LISÄTARVIKKEET

Mica Elektro Oy LTD. on erikoistunut korkealuokkaisten ladattavien MICA-valaisinten ja turvalajojärjestelmien suunnitteluun ja valmistamiseen. Ota yhteys meihin saadaksesi lähimmän MICA-jälleenmyyjän yhteystiedot. Tutustu tuotteisiimme myös osoitteessa: www.mica.fi !

MICA ML-600/1/2	Pienikokoinen ladattava käsivalaisinsarja
MICA SL	Otsa- ja kypärävalaisimet
MICA HL-150/200	Otsa- ja kypärävalaisimet ammattikäyttöön
MICA IL-80 ATEX	Käsivalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin
MICA IL-80 ATEX em	Ex-malli jossa turvalajojärjestelmä
MICA HL-800 ATEX	Otsa- ja kypärävalaisimet räjähdysvaarallisiin tiloihin
MICA ML-800 ATEX	Pienikokoiset käsivalaisimet räjähdysvaarallisiin tiloihin

VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT

MICA ELEKTRO OY LTD.
PL 42, 00381 Helsinki (Höyläämötie 11 A)
Puh: 09-561 7666 Fax:09-561 76688
Email: info@mica.fi Internet: www.mica.fi

KÄYTTÖÖNOTTO

Valaisimen akun varaus vähenee varastoinnin aikana. Valaisin tulee ladata ennen käyttöönottoa MICA ILC lataustelineessä. Akun latausaika tyhjästä täyteen on 8...11 tuntia akun lämpötilasta ja kapasiteetista riippuen. Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa noin kymmenen lataus/purkukerran jälkeen.

HUOMIO:

Ennen käyttöönottoa valaisinta tulee pitää lataustelineessä yhtäjaksoisesti vähintään 12 tuntia!



— mica - halogen —[®]

MICA ELEKTRO OY LTD.

Puh: 09-561 7666 Fax:09-561 76688

Email: info@mica.fi Internet: www.mica.fi

— mica —
elektro

